

# MOTOGENERATORE 9-11 KW

## TECNOGEN LD11000 TELX AVR5

### Potenza

POTENZA NOMINALE MASSIMA TRIFASE	11 KVA
POTENZA NOMINALE MASSIMA TRIFASE	8,8 kW
POTENZA NOMINALE MASSIMA MONOFASE	3,8 KVA
POTENZA NOMINALE MASSIMA MONOFASE	3,1 kW

### Erogazione

FREQUENZA	50 Hz
TENSIONE	400/230 V
FATTORE DI POTENZA	0,8 COS $\phi$
FASI	3

### Motore

CARBURANTE	Diesel
MARCA MOTORE	Kohler
SISTEMA DI RAFFREDDAMENTO	Aria
AVVIAMENTO	Elettrico

### Autonomia


CONSUMO CARBURANTE AL 70% DEL CARICO	2,3 lt/h
--------------------------------------	----------

### Dimensioni e peso

LUNGHEZZA	990 mm
LARGHEZZA	560 mm
ALTEZZA	690 mm
PESO (A SECCO)	215 kg
CAPACITÀ SERBATOIO	20 lt

### Distribuzione elettrica pannello MCP

KIT PRESE DI SERVIZIO:		
3P+N+T CEE 400V 32A IP44		1
2P+T CEE 230V 16A IP44		1
230V 16A SCHUKO IP54		1



- 1 Interruttore magnetotermico 4P + ID 0,03A
- 2 Voltmetro
- 3 Contatore
- 4 Spia carica batteria
- 5 Spia basso livello olio
- 6 Chiave avviamento
- 7 Fusibile
- 8 Presa Schuko monofase 2P+T 16A
- 9 Presa CEE monofase 2P+T 16A
- 10 Presa CEE trifase 3P+N+T 16A

### Livello carburante

CONTROLLA DI AVER CONSEGNATO IL MEZZO CON LO STESSO LIVELLO DI CARBURANTE E ADBLUE (DOVE PREVISTO) CON CUI L'HAI RITIRATO.



PIENO FINO ALL'ORLO!



I dati riportati sono indicativi, possono essere soggetti a modifiche o errori di stampa da parte delle ditte costruttrici senza alcun preavviso. La società Mollo Srl si limita a riportarli. Le caratteristiche specifiche sono presenti nel "Manuale d'uso e manutenzione" allegato alla singola macchina.